

Fluke 90i-610s 1A 至 600A 交/直流电流探头



产品概述: Fluke 90i-610s 1A 至 600A 交/直流电流探头

90i-610s是一种钳位式交/直流电流探头，专为在汽车测量应用中测量电流波形而设计，配合具有毫伏测量的测试工具一起使用。

有两个测量范围：0到100 A（输出电压10 mV/a）和0到600 A（输出电压1 mV/a）。

产品规格: Fluke 90i-610s 1A 至 600A 交/直流电流探头

Specifications	
Current range	1 to 600 A DC or AC Peak
Basic accuracy	(DC to 400 Hz): $\pm(2\% \text{ of reading} + 1 \text{ A})$
Output signal	100 A range: 10 mV/A 600 A range: 1 mV/A
Frequency range	40 Hz to 400 Hz
Working voltage	600 V AC rms
Maximum conductor diameter	34 mm (1.34 in)



Safety Rating	IEC 1010 and CSA-C22.2 No. 1010-1 Installation Category II, Working Voltage 600 V
---------------	---

型号



Fluke 90I-610S

90i-610s 1A 至 600A 交/直流电流探头



Fluke. 让您的工作畅通无阻。

福祿克测试仪器（上海）有限公司 电话：400-810-3435 ©2024 福祿克公司
11/2024
北京福祿克世祿仪器维修和服务有限公司 电
话：400-615-1563 未经许可，本文档禁止修改
福祿克测试仪器（上海）有限公司上海维修中心 电
话：021-54402301, 021-54401908分机269
福祿克测试仪器（上海）有限公司深圳第一特约维修点
电话：0755-86337229